

1 ZUBEHÖR

Zubehör
Stellmotoren

Artikelnummer: Stellmotor LM 230A SR für
Proportionalbetrieb - ohne Rückstellfeder



Produktbeschreibung

Diese proportionalen oder AON-Motoren, mit oder ohne Rückstellfeder, mit 1 oder mehreren Kontakten ermöglichen die Motorisierung der runden und rechteckigen Register, sowie des motorisierbaren Volumenstromreglers MR Max.

Anwendungsbereiche

Neubau, Renovierung, Büro- und Gewerbeimmobilien

Hauptmerkmale

- proportional oder AON,
- mit oder ohne Rückstellfeder,
- Information: mit 1 oder mehreren Kontakten,
- 24 oder 230 V,
- Moment von 2 bis 20 N.m,
- IP 54.

Aufstellort

- wird anhand der Rohrschelle direkt an der Platte des Registers montiert,
- Proportional-Motor: Motorhub anhand von Anschlägen einstellbar.

Produktbeschreibung Zubehör

- Belimo Servomotor LM 230-SR Proportional ohne Federrücklauf. - Drehmoment: 5 Nm. - Spannung: AC 230 V. - Laufzeit: 150 s / 90°. - Schutzart: IP54. - Anschluss durch 1 m PVC-Kabel. - Drehrichtung: wählbar. - Betriebsbereich und Rückmeldesignal DC 2...10V. - Zum Antrieb der Klappen RG/RGE von Ø250 bis Ø450 mm und der rechteckigen Klappen CRG/CRGE.